



**CISDEC**  
LE FUTUR DE VOTRE VIDÉOSURVEILLANCE



## Dôme Fixe Métal disposant d'une caméra CCD Jour / Nuit réseau de 1,3 mégapixels pour une image supérieure

### Principales Caractéristiques



- Image supérieure de 1280 x 960 pixels, renforce sa capacité d'identification
- Signal numérique MPEG-4/JPEG à une taille d'image VGA jusqu'à 30 ips
- Sortie en double flux MPEG-4 et JPEG pour la surveillance simultanée
- Sortie progressive assure des images nettes avec moins de flou et pas de désentrelacement, même lorsque le sujet est en mouvement.
- Haute sensibilité : Couleur 1.5 lux à F1.4 avec une bulle claire.
- ABS (Adaptive Black Stretch) accroît la visibilité des sujets dans les zones sombres sans que la qualité d'image dégrade les zones lumineuses en analysant la carte "Illumination / distribution de niveau de signal" et le réglage de correction gamma .
- Reproduction Supérieure des couleurs en primaire (RGB) filtre de couleur
- Amélioration électronique automatique de sensibilité Jusqu'à 16x
- Sélection des types de contrôle de luminosité: Extérieur / Intérieur / ELC
- Obturateur électronique et de l'iris objectif sont contrôlées automatiquement en fonction de la mode et le niveau de lumière.
- Objectif Varifocale 2.8 ~ 10 mm, 3.6x intégré
- VMD (Video Motion Detector) avec 4 zones de détection programmables, 15 étapes niveau de sensibilité et 10 étapes dimension de détection
- Masquage jusqu'à 8 zones privées, comme les fenêtres de la maison et les entrées / sorties.
- Zoom numérique 2x, 4x contrôlé par le navigateur
- Affichage du titre: Jusqu'à 20 caractères alphanumériques sur le navigateur, Jusqu'à 16 caractères alphanumériques avec trois tailles sélectionnables intégrés dans l'image
- Sources d'alarme y compris l'apport administration, VMD et commande d'alarme peuvent déclencher des actions telles que l'enregistrement sur mémoire SD, FTP de transfert d'image, E-mail de notification, l'indication sur navigateur, la borne de sortie d'alarme.
- Audio Full-duplex bi-directionnelle permet une communication interactive entre le site de la caméra et site de surveillance.
- Le taux de compression d'image peut être modifiée lors d'une alarme
- Focus Assist: Le Focus position de réglage est affiché sur l'écran rendant simple pour trouver la meilleure position du focus.
- Contrôle de flux priorisés: l'un des flux vidéo peut être priorisé lors de plusieurs enregistrements ou les PC clients ont accès à la caméra de sorte que l'enregistreur ou le PC maintiennent le taux de trame.
- Multi-vision: 16 caméras peuvent être affichés en 4 écrans différents Quad ou 16 écrans partagés (JPEG uniquement). Titre de 20 caractères

- Fonction client FTP permet le transfert périodique des données ou le transfert sur l'alarme.
- Slot pour carte SD pour sauvegarde en cas de défaillance du réseau.
- MPEG-4 débit max / client et un contrôle total de débit binaire permet une gestion flexible de trafic de réseau. Mode Frame rate priorité contrôle le débit binaire et le taux de compression.
- Journal des alarmes Manuel journal REC, FTP erreur du journal enregistré dans la carte mémoire SD est affiché sur l'interface graphique du navigateur et peut être téléchargé sur le PC client. Données de lecture ou d'images téléchargeable.
- Multi-language interface graphique et le menu d'installation: anglais, français, italien, espagnol, allemand, Russe (PAL), anglais, français (NTSC), (Installation requise).
- Fonction horaire pour Alarme / VMD / Permission d'Accès.
- Protocole supporté IPv4/IPv6 .
- Sortie moniteur analogique pour faciliter l'installation.
- Sources d'alimentation flexible : Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, 12 V DC
- charnière 3D (horizontale, verticale et de rotation orientable)
- Diverses possibilités de montage: montage en surface, Montage encastré avec support en option ( WV-Q173)
- Corps en métal et dôme en polycarbonate pour assurer un fonctionnement 24 / 24.

### Accessoires Standard

|                             |       |   |                              |
|-----------------------------|-------|---|------------------------------|
| • CD-ROM* .....             | 1 pc. | • Camera fixing screw (M3 x 6) .....  | 2 pcs. (incl. a spare screw) |
| • Guide d'Installation..... | 1 pc. | • Cable tie .....   | 2 pcs. (incl. a spare tie)   |
| • Code Label .....          | 1 pc. |   |                              |
| • Power cord plug .....     | 1 pc. | * Panasonic IP logiciel de paramétrage, le logiciel de visualisation, les instructions d'exploitation (PDF) et les instructions d'installation (PDF) sont inclus sur le CD-ROM. |                              |
| • cable Audio .....         | 1 pc. |   |                              |
| • Support caméra .....      | 1 pc. |   |                              |

### Accessoires Optionnels

|   |  |
|---|--|
| Support pour montage encastré WV-Q173<br> | Bulle Fumée WV-NF55<br> |
|---|--|