



Caméra réseau Jour / Nuit CCD de 1,3 mégapixels pour obtenir une image supérieure.

Principales Caractéristiques

- Image supérieure de 1280 x 960 pixels, renforce sa capacité d'identification
- Signal numérique MPEG-4/JPEG à une taille d'image VGA jusqu'à 30 ips
- Sortie en double flux MPEG-4 et JPEG pour la surveillance simultanée en temps réel et enregistrement haute résolution.
- Sortie progressive assure des images nettes avec moins de flou et pas de désentrelacement, même lorsque le sujet est en mouvement.
- Haute sensibilité : Couleur 1.5 lux a F1.4
- ABS (Adaptive Black Stretch) accroît la visibilité des sujets dans les zones sombres sans que la qualité d'image dégrade les zones lumineuses en analysant la carte "Illumination / distribution de niveau de signal" et le réglage de correction gamma .
- Reproduction Supérieure des couleurs en primaire (RGB) filtre de couleur
- Amélioration électronique automatique de sensibilité Jusqu'à 16x
- Sélection des types de contrôle de luminosité: Extérieur / Intérieur / ELC
Extérieur: Jusqu'à 1 / 2, 000 de l'obturateur électronique est automatiquement appliquée en liaison avec l'iris de l'objectif en fonction du niveau de lumière.
Intérieur: 1 / 100, 2 / 100 ou 3 / 100 de l'obturateur électronique est appliqué automatiquement en fonction du niveau de luminosité pour éliminer le scintillement
ELC: Jusqu'à 1 / 10 000 de l'obturateur électronique est appliquée pour une lentille fixe iris.
- VMD (Video Motion Detector) avec 4 zones de détection programmables, 15 étapes niveau de sensibilité et 10 étapes dimension de détection
- Masquage jusqu'à 8 zones privées, comme les fenêtres de la maison et les entrées / sorties.
- Zoom numérique 2x, 4x contrôlé par le navigateur
- Affichage du titre: Jusqu'à 20 caractères alphanumériques sur le navigateur, Jusqu'à 16 caractères alphanumériques avec trois tailles sélectionnables intégrés dans l'image
- Sources d'alarme y compris l'apport administration, VMD et commande d'alarme peuvent déclencher des actions telles que l'enregistrement sur mémoire SD, FTP de transfert d'image, E-mail de notification, l'indication sur navigateur, la borne de sortie d'alarme.
- Audio Full-duplex bi-directionnelle permet une communication interactive entre le site de la caméra et site de surveillance.
- Le taux de compression d'image peut être modifiée lors d'une alarme afin d'obtenir une qualité d'image élevé.
- Focus Assist: Le Focus position de réglage est affiché sur l'écran rendant simple pour trouver la meilleure position du focus.
- Contrôle de flux priorisés: l'un des flux vidéo peut être priorisé lors de plusieurs enregistrements ou les PC clients ont accès à la caméra de sorte que l'enregistreur ou le PC client ne peut maintenir le taux de trame.

- Multi-vision: 16 caméras peuvent être affichés en 4 écrans différents Quad ou 16 écrans partagés (JPEG uniquement). Titre de 20 caractères disponible pour chaque caméra.
- Fonction client FTP permet le transfert périodique des données ou le transfert sur l'alarme.
- Slot pour carte SD pour l'enregistrement manuel, l'enregistrement d'alarme et de sauvegarde en cas de défaillance du réseau.
- MPEG-4 débit max / client et un contrôle total de débit binaire permet une gestion flexible de trafic de réseau. Mode Frame rate priorité contrôle le débit binaire et le taux de compression pour fournir les meilleures images.
- Journal des alarmes Manuel journal REC, FTP erreur du journal enregistré dans la carte mémoire SD est affiché sur l'interface graphique du navigateur et peut être téléchargé sur le PC client. Données de lecture ou d'images téléchargeable.
- Multi-langage interface graphique et le menu d'installation: anglais, français, italien, espagnol, allemand, Russe (PAL), anglais, français (NTSC), (Installation requise) .
- Fonction horraire pour Alarme / VMD / Accès permission.
- Protocole supporté IPv4/IPv6 .
- Sortie moniteur analogique pour faciliter l'installation.
- Les sources d'alimentation flexible : Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, 24 V AC or 12 V DC

Accessoires Standard

| | |
|--|---|
| • CD-ROM*1 pc. | • Screw (M2.5 x 8) 2 pcs. (including a spare screw) |
| • Installation manual 1 pc. | * Panasonic IP logiciel de paramétrage, le logiciel de visualisation, les instructions d'exploitation (PDF) et les instructions d'installation (PDF) sont inclus sur le CD-ROM. |
| • Power terminal 1 pc. | |
| • Code Label1 pc. | |
| • Safety wire plate (for ceiling mount) 1 pc. | |
| • Safety wire lug (for wall mount) 1 pc. | |

Accessoires Optionnel

Objectif Varifocale 2.8 ~ 6 mm Auto Iris 1/3"
WV-LZA62/2
F1.4 (Large)
F2.1 (tele)

